



GAZALTI KAYNAK MAKİNASI BAKIM TALİMATI

| | |
|-----------------|--------------|
| Doküman No | TL-25-01/900 |
| Sayfa No | 2 / 2 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yayın Tarihi | 17.07.2023 |

CİHAZIN/MAKİNENİN

ADI : Gaz Altı Kaynak Makinesi

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

| SIRA NO | YAPILACAK İŞLER | BAKIM CİNSİ | PERİYOD |
|---------|---|-------------|---------|
| 1 | 220/380 V kabloların yalıtım durumunu kontrol et. | Periyodik | 1 Ay |
| 2 | Göstergelerin ve kontrol panel düğmelerinin çalışıp çalışmadığını kontrol et. | Periyodik | 1 Ay |
| 3 | Pens-ampermetre ile makine göstergelerinin doğru akım ve voltaj değerlerini kontrol et. | Periyodik | 1 Ay |
| 4 | Gaz valfinin arızalı olup olmadığını kontrol et. | Periyodik | 1 Ay |
| 5 | Makine soketlerini kontrol et. | Periyodik | 1 Ay |
| 6 | Tel sürme ünitesinin ve makaralarının temizliğini kontrol et. | Periyodik | 1 Ay |
| 7 | Elektrik ve elektronik (ünite kartları ve trafoları) sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol et. | Periyodik | 3 Ay |
| 8 | Makine kapakları açılarak kuru hava ile tozdan arındır. | Periyodik | 3 Ay |
| 9 | Soğutma sisteminin çalışır durumda olup olmadığını kontrol et. Soğutma sıvısı eksik ise ilave et. | Periyodik | 3 Ay |
| 10 | Hasarlı ve deformasyona uğramış kabloları kontrol ederek yenisi ile değiştir. | Periyodik | 3 Ay |
| 11 | Makinelerin kalibrasyonlarının yapılıp yapılmadığını kontrol et. Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan. | Periyodik | 1 Yıl |